

VOLT IPS 300/500/1000 INVERTER

Rendeltetés

A berendezés 220/230V-os eszközök tápellátását teszi lehetővé a gépjármű elektromos hálózatáról vagy egyéb DC 12V áramforrásról.

Üzembe helyezés és használat

Csatlakoztassa a berendezést a gépjármű szivargyújtó aljzatába - vagy nagyobb névleges teljesítményű berendezés esetén - közvetlenül az akkumulátorhoz. A működtetendő eszköz dugvilláját csatlakoztassa a konverterhez. Kapcsolja be a konverter tápellátását a panelon lévő gombbal, ha az rendelkezik ilyenl.

Biztonsági szempontok

Ne lépje túl a berendezés névleges üzemi paramétereit. Veszélyes feszültségek még kikapcsolás után több percn át is megmaradhatnak az inverteren.

Mindennemű garanciális és garancián túli javítást csak szakszerviz vagy a gyártó által felhatalmazott, személyzet végezhet

Ügyeljen a berendezés tápaljzatának helyes polaritására

- Áramütés elkerülése érdekében be kell tartani az alábbi utasításokat: -
- ne nyissa ki az inverter házat bekapcsolt állapotban –
- ne nyúljon a működő berendezés belsejébe - ez áramütést vagy égési sérülést okozhat
- ne kösse be az invertert, ha a hálózati kábel sérült
- ne kösse be az invertert amíg meg nem győződött az összes csatlakoztatási pont megfelelőségéről
- nem engedhető meg hogy a feszültség átalakító vízzel vagy bármilyen folyadékkal érintkezzen
- ne helyezze az invertert fűtőtestekhez közel valamint tartsa távol magas páratartalmú helyektől
- az eszköz zavarhatja közelben lévő, érzékeny rádió-TV berendezések üzemét.
- Ne használja a berendezést ha abból füst szivárgást észlel vagy ha abból furcsa szagok jönnek ki, vagy furcsa hangokat bocsát ki.

Műszaki adatok:

	IPS-300	IPS-500	IPS1000
Bemeneti feszültségtartomány	10V-15V DC	10V-15V DC	10V-15V DC
folyamatos teljesítmény	150W	350W	700w
kimeneti csúcsteljesítmény	500W	500W	1000W
Kimeneti feszültségtartomány	230V +- 5%	230V +- 5%	230V +- 5%
Kimeneti Frekvencia	50hz módosított szinusz	50hz módosított szinusz	50hz módosított szinusz
Hatásfok	>92%	>92%	>92%
Kikapcsolás minimális akkufesztűtség miatt	10.5V +- 0,5V	10.5V +- 0,5V	10.5V +- 0,5V
Működési hőmérséklet	-10 °C - 40 °C	-10 °C - 40 °C	-10 °C - 40 °C